



Akkukäyttöinen ketjusaha
DUC303Z (runkoversio)
DUC303PT2 akut: 2x 18V 5,0 Ah
kahden akun latauslaite DC18RD



NOPEA - ketjunopeus 20m/s

Katkaisunopeus verrattavissa 30 cm³ polttomoottorisahaan!
250 katkaisua kahdella 5.0Ah akulla kakkosneloseen!



BL
MOTOR

*Hiiliharjaton
ulkonapamoottori*



Katkaisunopeus verrattavissa 30 cm³ polttomoottorisahaan!

Korkea suorituskyky

Hiiliharjaton ulkonapamoottori antaa korkean vännön. Suuri teho ja hyvä hyötösuhde

Hyvä hallittavuus

Ketjujarru ja kytkimellä säädettävä kierrosnopeus tekevät työskentelystä nopeaa, tehokasta ja turvallista.

Kumipinnoitus
varmistaa pitävän otteen



TASAPAINOINEN, HOIKKA JA KOMPAKTI RAKENNE

Turvakytkin



Kierrosnopeuden säätö kytkimellä



Päävirtakytkin



Aktivoitava ennen kytkimen painamista

Akun varaustilan näyttö



Metallinen kaarnatuki



Säädettävä öljypumppu



Makita

BL TOR



Kahdella 18V akulla saavutetaan suuri
36 voltin jännitteen suorituskyky



Takapotkusuoja
- ketjujarru



YLI kuormitus SUOJA
YLI kuumenemis SUOJA
YLI purkautumis SUOJA

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Metallinen ketjusieppo



Teräketjuöljyn määrän tarkistamisen



Ketjun pikakiristys

Poski on helppo avata ja tiukata

1. mahdollistaa • vaivattoman ketjun kiristämisen
• suuren kiristysvoiman kotelolle
2. Voidaan avata missä tahansa asennossa
3. Pienikokoinen rakenne

Ketjukiristys
säätöpyörällä



Vakiotehonsäädin

- Pitää suorituskyvyn tasaisena kuormituksesta riippumatta.



Kuva: DUC303PT2

300mm (12") DUC303



Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin

Jäljellä oleva varaustaso näytetään kun tarkistuspainiketta painetaan.

Kumpikin varaustason merkkivalo vastaa yhtä akkua.

Varaustason merkkivalon tila			Akussa jäljellä oleva varaus
Päällä	Pois päältä	Vilkkuu	
			50 % - 100 %
			20 % - 50 %
			0 % - 20 %
			Lataa akku



Päävirtakytkin - aseta valmiustilaan sahattaessa

Ketjusahan asettamiseksi valmiustilaan, paina päävirtakytkintä, kunnes päävirran merkkivalo syttyy. Sammuta painamalla päävirtakytkintä uudelleen.

HUOM! Tämä ketjusaha sisältää automaattisen sammutustoiminnon. Tahattoman käynnistyksen välttämiseksi, sammuu päävirtakytkin automaattisesti, kun liipaisinkytkintä ei paineta tietyn ajan kuluessa, kun päävirtakytkin on kytketty päälle.

Uutuussivu
www.makita.fi/uutiset.html



Akkuketjusaha DUC303

Li-ion akku 18V	-	DUC303Z
	2kpl	5,0 Ah DUC303PT2
Jännite	2 x 18 V	
Max. ketjunopeus	20 m/s	
Hiilihjaraton moottori	kyllä	
Akun suojausjärjestelmä	kyllä	
Laippa 958 030 611	300 mm (12", 3/8 -46, 1,1 mm)	
Teräketju 958 291 646	(K17) 12" - 46, 3/8, 1,1 mm	
Ketjun paksuus	0,043 "	
Teräöljysäiliö	0,2 L	
Paino akuilla (ketju ja laippa asennettuna sekä teräketjuöljy lisättynä)	5,1 kg	
Ääniteho (Lwa)	100,4 dB(A)	
Äänenpainetaso (LpA)	87,7 dB(A)	
Melun toleranssi (K-tekijä)	2 dB(A)	
Tärinäarvo	5,3 m/s ²	
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²	
Mitat (PxLxK)	723 x 215 x 235 mm	
EAN DUC303Z	0088381832755	
EAN DUC303PT2	0088381	



Makita Oy, Teillimäki 4, 01530 Vantaa
Asiakaspalvelu puh. 09-8578 830, www.makita.fi